

MB360 ACTUALIZACIONES EN PC v0.9.6 (26/07/2024)

CONEXIÓN MQTT + SSL (SE NECESITA FW 18.2)

Ahora, la ventana de configuración se ha ampliado:

Conexión: Cerrado

Conexión MQTT

MQTT

Dirección servidor

Puerto servidor 1883 Ssl None

Usuario servidor

Password servidor

Topic escritura
MSM/test_MCL360/Tecnosel/SmartCOM/tx

Topic lectura
MSM/test_MCL360/Tecnosel/SmartCOM/rx

Guardar

La configuración de los Topics de lectura y escritura, debe coincidir con la configuración que tenga grabada la baliza en **Ruta variables MQTT**, concatenando el ID MQTT y acabados siempre con el texto "SmartCOM/rx" y "SmartCOM/tx"

En la zona PRO de IOT:

Tecnología de acceso: Automático Apagado

eMTC IOT

Paginación (s) Apagado Apagado

Ciclo eDRX (s) Apagado

Ruta variables MQTT
MSM/test_MCL360/

PRO 1/2 PRO 2/2

ID MQTT Tecnosel

Dirección servidor
tecnosel.duckdns.org

Puerto servidor 1883

Usuario servidor

Password servidor

PRO 1/2 PRO 2/2

De modo que los topics que hay que configurar, para este ejemplo, son:

MSM/test_MCL/Tecnosel/SmartCOM/rx para la lectura.

MSM/test_MCL/Tecnosel/SmartCOM/tx para la escritura.